Konstruktionsänderungen vorbehalten
Lindau 100301259

Filter-Anschlüsse (von unten)
IF-TRANSFORMER CONNECTIONS (from below)

Fernsteuerbuchse (v. der Lötseite)
REMOTE CONTROL JACK (seen from the soldering side)

S4' S4 Ferrit-Antennen-Schalter
FERRIT-ANTENNA-SWITCH

Röhren-Fassungen (von unten)
VALVE SOCKETS (from below)

Meß-Buchse (von oben)
TEST SOCKET (from above)

1/10W 1/4W 1/2W 1W 2W

ZF/IF: AM 460 kHz FM 10,7 MHz
Gleichspannungsmessung mit Voltmeter Ri ≥ 20 kΩ/V
D.C. VOLTAGE TEST WITH VOLTMETER Ri ≥ 20 kΩ/V.

S7 gekoppelt mit S12
COUPLED WITH S12

S13 Stummkontakt an Fallkl. von S1
SILENT CONTACT AT DROP SHUTTER OFF S1

Anschlüsse zur Fernsteuerung
CONNECTIONS FOR REMOTE CONTROL

(15) Anschlüsse an der Fernsteuerbuchse
CONNECTIONS AT THE REMOTE CONTROL JACK

Für Stereo-Tonbandaufnahmen auftrennen!
CUT FOR STEREO-TAPE-RECORDING!

Filter I IF-TRANSFORMER I
Filter II IF-TRANSFORMER II
Filter III IF-TRANSFORMER III
Filter IV IF-TRANSFORMER IV
Filter V IF-TRANSFORMER V

EC92 Rö.201 EC92 Rö.202 ECH81 Rö.1 EF89 Rö.2 EF89 Rö.3 EF89 Rö.4 EM84 Rö.4 EF86 Rö.7 EL84 Rö.11 EF86 Rö.8 EBC91 Rö.9 EL84 Rö.10 ECL80 Rö.6 EBF89 Rö.3 EABC80 Rö.5 EABC80 Rö.5 ECL80 Rö.6 EABC80 Rö.5

Endlagenschalter LIMIT SWITCHES
Steuermotor CONTROL MOTOR
Lautst. Motor VOLUME MOTOR
Steuerschalter
Fernsteuerteil REMOTE CONTROL
Lautsprecher Buchsen LOUDSPEAKER JACKS

S1 Drucktastenaggregat
KEY ASSEMBLY

Ein – Aus
Automatic
UKW 87...100 MHz
K 5,9...18,9 MHz
M 508...1650 kHz
L 140...360 kHz
Mono Stereo
Sprache Musik

H3 H4 H1 H2 U7...U9 U4...U6 K4...K6 K1...K3 M4...M6 M1...M3 L4...L6 U1...U3 T4...T6 T1...T3 St3 St4 St1 St2

a = Arbeitskontakt/OPERATING CONTACT
r = Ruhekontakt/NON OPERATING CONTACT

Tasten-lampen 8,5 V/0,15 A

Ferrit-Antenne FERRIT-ANTENNA

Ausgang output Mikrofon MICROPHONE Tonbandgerät TAPE RECORDER

Netz 50 Hz MAINS 50 CPS

Schnellauf 110 V~ Suchlauf 76 V~ 265 V, 12 mA

Sl.1 110/125/150 V : 1 A T
Sl.2 220 V : 0,5 A T

Lsp.1 linker Kanal (grün) LEFT CHANNEL (GREEN)
Lsp.2 rechter Kanal (rot) RIGHT CHANNEL (RED)
Lsp.3 Lsp.4

SABA

Rundfunktruhe

Lindau Automatic 100

-Stereo-

5911.000.007a

C 49	Keram.-Kond. Rd.	10/F/500	P 100	3201 029 000
C 51	Keram.-Kond. Rd.	5/D/500	P 100	3201 024 000
C 52	Kf.-Kond.	56/10/125 —		3151 050 000
C 53	Papier-Kond.	0,022/125 —		3111 009 000
C 54	Keram.-Kond. Rd.	4700/S/500	HDK	3213 013 000
C 55	Elektrolyt-Kond.	BK/2/350		3252 113 000
C 56	Keram.-Kond. Rd.	1800/S/500	HDK	3213 008 000
C 57	Keram.-Kond. Rd.	4700/S/500	HDK	3213 013 000
C 58	Keram.-Kond. Rd.	4700/S/500	HDK	3213 013 000
C 59	Papier-Kond.	0,1/125 —		3111 011 000
C 61	Kf.-Kond.	330/10/125		3151 059 000
C 62	Elektrolyt-Kond.	BK 2/350		3252 113 000
C 63	Keram.-Kond. Rd.	4700/S/500	HDK	3213 013 000
C 64	Papier-Kond.	0,4/370 ~		3114 009 000
C 65	Papier-Kond.	0,047/500 —		3111 050 000
C 66	Papier-Kond.	0,1/125 —		3111 011 000
C 67	Motor-Kond.	0,35/500 ~		3139 001 000
C 68	Papier-Kond.	0,022/125 —		3111 009 000
C 69	Kf.-Kond.	3300/10/125 —		3151 071 000
C 71	Keram.-Kond. Rd.	4700/S/500	HDK	3213 013 000
C 72	Elektrolyt-Kond. schaltfest	B 16/350		3252 046 000
C 73	Papier-Kond.	0,1/125		3111 011 000
C 74	Papier-Kond.	0,022/125		3111 009 000
C 78	Kf.-H.-Kond.	0,01/20/125		3163 007 000
C 79	Kf.-Kond.	1500/10/125 —		3151 067 000
C 81	Kf.-Kond.	68/10/125		3151 051 000
C 82	Kf.-Kond.	33/10/125 —		3151 047 000
C 83	Kf.-Kond.	3300/10/125 —		3151 071 000
C 84	Kf.-H.-Kond.	4700/10/125		3163 025 000
C 85	Papier-Kond.	0,022/125 –		3111 009 000
C 86	Papier-Kond.	0 047/125 –		3111 010 000
C 87	Papier-Kond.	0,047/125 —		3111 010 000
C 88	Papier-Kond.	0,022/125	abgesch.	3113 001 000
C 89	Elektrolyt-Kond.	BK 1/350		3252 112 000
C 91	Papier-Kond.	0,1/125 —		3111 011 000
C 92	Papier-Kond.	0,022/500 —		3111 049 000
C 93	Kf.-Kond.	470/10/125 —		3151 061 000
C 94	Kf.-Kond.	1000/10/500 —		3153 065 000
C 95	Papier-Kond.	0,1/125 —		3111 011 000
C 96	Papier-Kond.	0,047/125 —		3111 010 000
C 97	Keram.-Kond. Rd.	15/K/500		3201 031 000
C 98	Elektrolyt-Kond.	BK 100/12		3251 117 000
C 99	ungepolter Elektrolyt-Kond.	B 10/12		3251 214 000
C 100	Keram.-Kond. Rd.	10000/S/500	HDK	3213 017 000
C 102	Kf.-Kond.	1500/10/125 —		3151 067 000
C 103	Kf.-Kond.	68/10/125 —		3151 051 000
C 104	Kf.-Kond.	33/10/125 —		3151 047 000
C 105	Kf.-Kond.	3300/10/125 —		3151 071 000
C 106	Kf.-H.-Kond.	4700/10/125		3163 025 000
C 107	Papier-Kond.	0,022/125 —		3111 009 000
C 108	Papier-Kond.	0,022/125 —	abgesch.	3113 001 000
C 109	Elektrolyt-Kond.	BK 1/350		3252 112 000
C 111	Papier-Kond.	0,1/125 —		3111 011 000
C 112	Papier-Kond.	0,022/500 —		3121 049 020
C 113	Kf.-Kond.	470/10/125 —		3151 061 000
C 114	Kf.-H.-Kond.	0,01/20/400 —		3163 067 000
C 115	Papier-Kond.	0,047/125 —		3111 010 000
C 116	Papier-Kond.	0,022/500 —		3121 049 020
C 117	Kf.-Kond.	33/10/125 —		3151 047 000
C 118	Elektrolyt-Kond.	BK 100/12		3251 117 000
C 125	Keram.-Kond. Rd.	4700/S/500	HDK	3213 013 000
C 126	Papier-Kond.	4700/250 ~		3125 005 010
C 127	Papier-Kond.	4700/250 ~		3125 005 010
C 128	Papier-Kond.	0,022/500 ~		3111 089 000
C 129	Papier-Kond.	0,022/500		3121 049 020
C 131	Elektrolyt-Kond.	50 + 50/350		3257 036 000
C 132	Elektrolyt-Kond.			
C 133	Elektrolyt-Kond.	B 32/350		3252 018 000
C 134	Elektrolyt-Kond.	BK 2/350		3252 113 000
C 136	Elektrolyt-Kond.	BK 50/30		3251 126 000
C 137	Elektrolyt-Kond.	BK 50/12		3251 116 000
C 138	Papier-Kond.	0,1/125		3111 011 000
C 141	Elektrolyt-Kond.	B 50/12	ungepolt	3251 216 000
C 142	Elektrolyt-Kond.	B 50/12	ungepolt	3251 216 000
C 143	Papier-Kond.	1/125		3111 014 000
C 144	Papier-Kond.	1/125		3111 014 000
C 201	Keram.-Kond. Rd.	47/M/500	N 750	3210 012 000
C 202	Keram.-Kond. Rf.	1000/M/500	HDK	3213 125 000
C 203	Keram.-Kond. Rf.	14 ± 0,5 pF/500	P 100	3201 201 000
C 204	Einstell-Keram.-Kond.	Mn/An 1/3		3231 001 000
C 207	Keram.-Kond. Rd.	12/J/500	P 100	3201 050 000
C 208	Keram.-Kond. Rf.	12/J/500	NPO	3203 145 000
C 209	Keram.-Kond. Rd.	8/D/500	P 100	3201 047 000
C 210	Keram.-Kond. Rd.	100/M/500	N 750	3210 016 000
C 211	Keram.-Kond. Rd.	22/J/500	N 150	3206 048 000
C 212	Keram.-Kond. Rd.	22/J/500	N 150	3206 048 000
C 213	Kf.-Kond.	47/2,5/125 —		3151 130 000
C 214	Kf.-Kond.	1000/20/125		3151 025 000
C 215	Keram.-Kond. Rd.	200/J/500	N 750	3210 201 000
C 216	Keram.-Kond. Rf.	1800/M/500	HDK	3213 128 000
C 217	Keram.-Kond. Rd.	1800/S/500	HDK	3213 008 000
C 219	Keram.-Kond. Rd.	1800/S/500	HDK	3213 008 000
C 401	Kf.-Kond.	27/2,5/125 —		3151 127 000
C 402	K-Kf.-Kond.	47/2,5/125 —		3155 129 000
C 403	K-Kf.-Kond.	220/2,5/125 —		3155 137 000
C 404	K-Kf.-Kond.	220/2,5/125 —		3155 137 000
C 405	K-Kf.-Kond.	47/20/125 —		3155 009 000
C 501	K-Kf.-Kond.	39/2,5/125 —		3155 128 000
C 502	K-Kf.-Kond.	100/2,5/125 —		3155 133 000
C 503	K-Kf.-Kond.	220/2,5/125 —		3155 137 000
C 504	K-Kf.-Kond.	220/2,5/125 —		3155 137 000
C 505	K-Kf.-Kond.	47/20/125 —		3155 009 000
C 601	Keram.-Kond. Rd.	5/D/500	P 100	3201 024 000
C 602	K-Kf.-Kond.	68/2,5/125 —		3155 131 000
C 603	K-Kf.-Kond.	100/2,5/125 —		3155 133 000
C 604	K-Kf.-Kond.	220/2,5/125 —		3155 137 000
C 701	K-Kf.-Kond.	22/5/125 —		3155 085 000
C 702	Kf.-Kond.	27/2,5/125		3151 127 000
C 703	K-Kf.-Kond.	100/20/125 —		3155 013 000
C 704	Kf.-Kond.	1000/2,5/125 —		3151 146 000
C 705	Kf.-Kond.	470/2,5/125 —		3151 142 000
C 706	Kf.-Kond.	470/2,5/125 —		3151 142 000

Widerstände

R 1	Schicht-Widerst.	220	kOhm	0,1 W	3329 058 000
R 2	Schicht-Widerst.	33	kOhm	1 W	3333 048 000
R 3	Schicht-Widerst.	47	kOhm	0,25 W	3321 050 000
R 4	Schicht-Widerst.	180	Ohm	0,1 W	3329 016 000
R 5	Schicht-Widerst.	33	Ohm	0,1 W	3329 007 000
R 6	Schicht-Widerst.	3,3	kOhm	0,25 W	3321 031 000
R 7	Schicht-Widerst.	47	kOhm	1 W	3333 050 000
R 8	Schicht-Widerst.	27	kOhm	2 W	3334 047 000
R 9	Schicht-Widerst.	82	kOhm	0,5 W	3332 053 000
R 10	Schicht-Widerst.	56	kOhm	0,5 W	3332 051 000
R 11	Schicht-Widerst.	3,3	kOhm	0,25 W	3321 031 000
R 12	Schicht-Widerst.	5,6	kOhm	0,1 W	3329 034 000
R 13	Schicht-Widerst.	3,3	MOhm	0,25 W	3321 072 000
R 14	Schicht-Widerst.	1	MOhm	0,1 W	3329 066 000
R 15	Schicht-Widerst.	330	kOhm	0,25 W	3321 060 000
R 16	Schicht-Widerst.	3,3	kOhm	0,25 W	3321 031 000
R 17	Schicht-Widerst.	270	kOhm	0,1 W	3329 059 000
R 18	Schicht-Widerst.	100	kOhm	0,25 W	3321 054 000
R 19	Schicht-Widerst.	56	kOhm	0,25 W	3321 051 000
R 21	Schicht-Widerst.	2,7	MOhm	0,25 W	3321 071 000
R 22	Schicht-Widerst.	1	kOhm	0,25 W	3321 025 000
R 24	Schicht-Widerst.	22	kOhm	0,25 W	3321 046 000
R 25	Schicht-Widerst.	100	kOhm	0,1 W	3329 054 000
R 26	Schicht-Widerst.	470	kOhm	0,1 W	3329 062 000
R 27	Schicht-Widerst.	220	kOhm	0,1 W	3329 058 000
R 29	Schicht-Widerst.	3,3	MOhm	0,1 W	3329 072 000
R 31	Schicht-Widerst.	1	MOhm	0,25 W	3321 066 000
R 32	Schicht-Widerst.	1	MOhm	0,1 W	3329 066 000
R 33	Schicht-Widerst.	1	MOhm	0,1 W	3329 066 000
R 34	Schicht-Widerst.	10	MOhm	0,5 W	3322 170 000
R 35	Schicht-Widerst.	150	kOhm	0,25 W	3321 056 000
R 36	Schicht-Widerst.	1	MOhm	0,25 W	3321 066 000
R 37	Schicht-Widerst.	1	MOhm	0,1 W	3329 066 000
R 38	Schicht-Widerst.	2,2	MOhm	0,1 W	3329 070 000
R 39	Schicht-Widerst.	2,2	MOhm	0,1 W	3329 070 000
R 41	Schicht-Widerst.	22	kOhm	1 W	3333 046 000
R 42	Schicht-Widerst.	100	kOhm	0,25 W	3321 054 000
R 43	Schicht-Widerst.	220	kOhm	0,1 W	3329 058 000
R 44	Schicht-Widerst.	220	kOhm	0,1 W	3329 058 000
R 45	Schicht-Widerst.	100	kOhm	0,1 W	3329 054 000
R 46	Schicht-Widerst.	100	kOhm	0,1 W	3329 054 000
R 47	Schicht-Widerst.	1	MOhm	0,25 W	3321 066 000
R 48	Schicht-Widerst.	56	kOhm	0,5 W	3332 051 000
R 49	Schicht-Widerst.	10	kOhm	2 W	3334 042 000
R 51	Schicht-Widerst.	100	kOhm	0,25 W	3321 054 000
R 52	Schicht-Widerst.	1	MOhm	0,25 W	3321 066 000
R 53	Schicht-Widerst.	1	MOhm	0,25 W	3321 066 000
R 54	Schicht-Widerst.	220	kOhm	0,1 W	3329 058 000
R 55	Schicht-Widerst.	47	kOhm	0,25 W	3321 050 000
R 56	Schicht-Widerst.	47	kOhm	0,25 W	3321 050 000
R 57	Schicht-Widerst.	10	kOhm	0,25 W	3321 042 000
R 58	Schicht-Widerst.	47	kOhm	0,25 W	3321 050 000
R 59	Schicht-Widerst.	47	kOhm	0,25 W	3321 050 000
R 61	Schicht-Widerst.	10	kOhm	0,25 W	3321 042 000
R 62	Schicht-Widerst.	2,2	MOhm	0,25 W	3321 070 000
R 63	Schicht-Widerst.	5,6	MOhm	0,5 W	3322 075 000
R 66	Schicht-Widerst.	47	kOhm	0,1 W	3329 050 000
R 67	Schicht-Widerst.	2,2	MOhm	0,1 W	3329 070 000
R 68	Schicht-Widerst.	100	kOhm	0,1 W	3329 054 000
R 69	Schicht-Widerst.	47	kOhm	0,1 W	3329 050 000
R 71	Schicht-Widerst.	100	kOhm	0,1 W	3329 054 000
R 72	Schicht-Widerst.	2,2	MOhm	0,1 W	3329 070 000
R 73	Schicht-Widerst.	47	kOhm	0,25 W	3321 050 000
R 74	Schicht-Widerst.	47	kOhm	0,1 W	3329 050 000
R 75	Schicht-Widerst.	100	kOhm	0,1 W	3329 054 000
R 76	Schicht-Widerst.	100	kOhm	0,1 W	3329 054 000
R 77	Schicht-Widerst.	220	kOhm	0,1 W	3329 058 000
R 78	Schicht-Widerst.	100	kOhm	0,25 W	3321 054 000
R 79	Schicht-Widerst.	15	kOhm	0,25 W	3321 044 000
R 81	Schicht-Widerst.	33	Ohm	0,1 W	3329 007 000
R 82	Schicht-Widerst.	33	Ohm	0,1 W	3329 007 000
R 83	Schicht-Widerst.	1	MOhm	0,25 W	3321 066 000
R 84	Schicht-Widerst.	1	MOhm	0,1 W	3329 066 000
R 85	Schicht-Widerst.	2,2	MOhm	0,1 W	3329 070 000
R 88	Schicht-Widerst.	470	kOhm	0,25 W	3321 062 000
R 89	Schicht-Widerst.	680	kOhm	0,25 W	3321 064 000
R 90	Schicht-Widerst.	220	kOhm	0,1 W	3329 058 000
R 91	Schicht-Widerst.	220	kOhm	0,25 W	3321 058 000
R 92	Schicht-Widerst.	220	kOhm	0,25 W	3321 058 000
R 93	Schicht-Widerst.	3,9	kOhm	0,25 W	3321 032 000
R 94	Schicht-Widerst.	220	Ohm	0,25 W	3321 017 000
R 95	Schicht-Widerst.	1,5	kOhm	0,25 W	3321 027 000
R 96	Schicht-Widerst.	1	MOhm	0,25 W	3321 066 000
R 97	Schicht-Widerst.	1	kOhm	0,1 W	3329 025 000
R 98	Schicht-Widerst.	270	Ohm	0,5 W	3332 018 000
R 99	Schicht-Widerst.	270	Ohm	0,5 W	3332 018 000
R 103	Schicht-Widerst.	220	kOhm	0,1 W	3329 058 000
R 104	Schicht-Widerst.	100	kOhm	0,25 W	3321 054 000
R 105	Schicht-Widerst.	15	kOhm	0,25 W	3321 044 000
R 106	Schicht-Widerst.	33	Ohm	0,25 W	3321 007 000
R 107	Schicht-Widerst.	1	MOhm	0,25 W	3321 066 000
R 108	Schicht-Widerst.	470	kOhm	0,25 W	3321 062 000
R 109	Schicht-Widerst.	220	kOhm	0,25 W	3321 058 000
R 110	Schicht-Widerst.	150	kOhm	0,1 W	3329 056 000
R 111	Schicht-Widerst.	470	kOhm	0,25 W	3321 062 000
R 114	Schicht-Widerst.	220	kOhm	0,25 W	3321 058 000
R 115	Schicht-Widerst.	220	kOhm	0,25 W	3321 058 000
R 116	Schicht-Widerst.	1	MOhm	0,1 W	3329 066 000
R 117	Schicht-Widerst.	2,2	kOhm	0,1 W	3329 029 000
R 118	Schicht-Widerst.	47	kOhm	0,25 W	3321 050 000
R 119	Schicht-Widerst.	47	kOhm	0,25 W	3321 050 000
R 121	Schicht-Widerst.	1	MOhm	0,25 W	3321 066 000
R 122	Schicht-Widerst.	1	kOhm	0,25 W	3321 025 000
R 123	Schicht-Widerst.	470	kOhm	0,25 W	3321 062 000
R 124	Schicht-Widerst.	3,9	kOhm	0,25 W	3321 032 000
R 125	Schicht-Widerst.	220	Ohm	0,25 W	3321 017 000
R 126	Schicht-Widerst.	1,5	kOhm	0,25 W	3321 027 000
R 127	Schicht-Widerst.	270	Ohm	0,5 W	3332 018 000
R 128	Schicht-Widerst.	270	Ohm	0,5 W	3332 018 000
R 135	Draht-Widerst.	470	Ohm	2 W	3304 033 000
R 136	Schicht-Widerst.	22	kOhm	1 W	3333 046 000
R 137	Schicht-Widerst.	1	kOhm	0,25 W	3321 025 000
R 138	Schicht-Widerst.	27	kOhm	0,25 W	3321 047 000
R 139	Schicht-Widerst.	470	kOhm	0,25 W	3321 062 000
R 141	Schicht-Widerst.	27	kOhm	0,25 W	3321 047 000
R 142	Schicht-Widerst.	100	kOhm	0,1 W	3329 054 000
R 201	Schicht-Widerst.	100	Ohm	0,1 W	3329 013 000
R 202	Schicht-Widerst.	470	kOhm	0,1 W	3329 062 000
R 203	Schicht-Widerst.	27	kOhm	1 W	3333 047 000
R 204	Schicht-Widerst.	1	MOhm	0,1 W	3329 066 000
R 205	Schicht-Widerst.	22	kOhm	0,5 W	3332 046 000
R 206	Schicht-Widerst.	470	kOhm	0,1 W	3329 062 000
R 207	Schicht-Widerst.	180	kOhm	0,1 W	3329 057 000
R 401	Schicht-Widerst.	180	kOhm	0,1 W	3329 057 000
R 501	Schicht-Widerst.	100	kOhm	0,1 W	3329 054 000
R 601	Schicht-Widerst.	270	Ohm	0,1 W	3329 018 000

Änderungen vorbehalten!

SABA VERKAUFSFILIALEN

Düsseldorf
Tussmannstraße 89/91 — Tel. 49 19 15

Essen
Alfredstraße 148 — 4 03 54/55

München 15
Paul-Heyse-Straße 31 a — 53 01 26

Saarbrücken 2
Am Torhaus 54 a — 4 54 54 / 55

Stuttgart W
Senefelderstraße 46-48 — 6 63 22 / 62 49 85

SABA WERKSVERTRETUNGEN

Berlin SW 61
Tempelhofer Ufer 10 — 66 44 84

Bremen
Langenstraße 96 — 2 45 51 / 52

Frankfurt/Main
Bürgerstraße 27 — 33 15 75 / 33 53 21

Freiburg/Breisgau
Bismarck-Allee 6 — 48 95

Hamburg 1
Pulverteich 31-37 — 24 64 51

Hannover
Königstraße 53 A — 2 23 11 / 12

Kassel
Gießbergstraße 18 — 1 59 70

Koblenz
Rizzastraße 28 — 3 20 98

Köln
Neue Maastrichter Straße 12-14 — 5 81 39 / 5 66 64

Landshut/Bayern
Christoph-Dorner-Straße 27 — 23 00

Mannheim
D 7, 1 — 2 25 58

Münster/Westfalen
Südstraße — 4 13 47

Nürnberg
Heideloffstraße 23-25 — 4 56 51 / 52

Ravensburg/Württ.
Hindenburgstraße 36 — 33 71

SABA GENERALVERTRETUNGEN

Bruxelles III
Fr. Drion — 96. Av. Albert Giraud

København-Vanløse
Elton
Ing. A. Henrichsen — Jernbaneallé 12

Helsinki
Arnold Brink — Postbox 395

Strasbourg
Gustave Schwartz — 3, Rue du Travail

London WC 2
Henri Selmer & Co. Ltd. — 114-116 Charing Cross Road

De Bilt
Holland-Impex N. V. — Utrechtseweg 340

Milano
SABA-Italia S. p. A. — Viale Romagna No. 56/4

Luxembourg
A. Loschetter & Fils — 41, Boulevard du Prince

Oslo
NEBB
Norsk Elektrisk
& Brown Boveri — Postboks 429

Wien VII
Werksvertretung
Hans Kocourek — Mariahilferstraße 62

Lisboa
General Electric Portuguesa — Rua do Norte, 5

Göteborg
Harald Wållgren A. B. — Postbox 21 24

Vällingby
Harald Wållgren A. B.
Stockholmsfilialen — Postbox 22

Lenzburg (Kt. Aargau)
Werder & Schmid AG. — Bahnhofstraße